

DATOR BUREN 01

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3193-501911	DATOR BUREN 01 /T

Allmänt vid urladdade batterier

Batteri monterat i dator är helt urladdat efter 30-40 dygn då datorn är avstängd och inte ansluten till extern kraftkälla. Det rekommenderas att datorn förvaras med batteriet demonterat. Batteri ej monterat i dator måste underhållsladdas var 6:e månad.

I de fall där batterierna blivit helt urladdade rekommenderas i första hand användning av M2512-825010 BATTLOAD 12-32V för att åter ladda batterierna.

I andra hand används M3193-501910 DATOR BUREN 01 för laddning av batterierna. Det kan då behövas upprepade försök att starta laddningen av batterierna.

Laddning med M3193-501910 DATOR BUREN 01:

- 1 Montera ett urladdat batteri i M3193-501910 DATOR BUREN 01 och anslut till extern kraftkälla.
- 2 Låt datorn ligga i 10 min och notera om laddning utförs genom att kontrollera indikatorerna på batteriet alternativt starta datorn och kontrollera via operativsystemet.
- 3 Om ej laddning utförs, gör datorn strömlös genom att stänga av, koppla ur extern kraftkälla och demontera batteriet. Låt batteriet vara demonterat i 10 min.
- 4 Upprepa proceduren tills laddning av batteriet startar.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hölje, bildskärm, knappar skador, renhet
 - Anslutningar skador, renhet
 - Tillbehör skador, rätt installerade
 - Batterier laddning
- Se även avsnitt Allmänt vid urladdade batterier, sidan 1 i detta schema.
- Driftstemperatur kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Indikatorer kontroll
- Driftstemperatur kontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Batterier laddning
- Dator med tillbehör skador, rengöring
- Skyddslock skador, befintlighet
- Skruvförband befintlighet, skador, fastsättning
- Tillbehör befintlighet enligt tillbehörslista

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning vid förvaring mer än en månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme
- Batterier laddning var sjätte månad i driftstemperatur -20 °C till 55 °C

Anm

Batteri monterat i dator är helt urladdat efter 30-40 dygn då datorn är avstängd och inte ansluten till extern kraftkälla. Det rekommenderas att datorn förvaras med batteriet demonterat. Batteri ej monterat i dator måste underhållsladdas var 6:e månad.

- Temperatur förvaringstemperaturen är -40 °C till 70 °C

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov, dock minst var 3:e månad

1. Anslutningar, lås/luckor, tillbehör skador
2. Dator med tillbehör rengöring
3. Dator funktion
4. Bildskärm funktion
5. Ljud funktion
6. Anslutningar funktion
7. Programvara funktion, version
8. Likriktare funktion
9. Hårddisk funktion
10. Batterier funktion, skador
11. GPS-mottagare funktion
12. Tillbehör inventering
13. Skruvförband befintlighet, skador, fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER